


二路触摸开关



CT-LCZB5002-SHB

产品说明

二路触摸式开关主要用于灯开关的控制，可适用于一般灯，节能灯。可直接替代普通的墙壁开关，减少开关重新布线的成本及时间，触摸式开关美观大方，支持本地与远程，达到通过手机，平板远程控制的目的。

产品特点

- 本地与远程无线控制
- 开关面板触摸控制与手机控制
- 设置手机软件可控制灯具，同时开启与关闭

技术规格

1. 无线通信协议：Zigbee 协议
2. 供电方式：零火线供电
3. 适用电压：AC 220V 50/60HZ
4. 静态功耗：小于 0.6W
5. 通信频率：2.4GHZ
6. 无线通信发射最大功率：20dB
7. 接收灵敏度：<-101dBm
8. 每路额定功率(大功率)：阻性负载 1600W（如白炽灯）
9. 每路额定功率(大功率)：感性或容性负载 500W

安装说明

注：要求零火线进底盒，安装前请一定要切断电源（严禁带电操作），按照以下方法即可轻松完成安装。

- 1) 如图1所示，使用“一”字螺丝刀在开关侧面的缺口处轻轻一撬，即可打开面板。





图1

- 2) 盖板打开后，用双手捏住开关面板用力往上推，即可取下开关面板。
- 3) 按照如下示意图开始接线，如图2：



- L 接线柱 - 连接220V 电源的火线；
- N 接线柱 - 连接220V 电源的零线；
- A 接线柱 - 连接受控灯具的灯线。

- 4) 安装开关底座，如图3所示，接好线后将触摸开关装在墙上暗盒内，再打上螺丝，使之固定在墙面，将底座装到墙上，再把触摸面板盖好并压紧。





图 3

使用说明

请参阅下图，开关控制面板上有一个按键，组网键，以及一个入网指示灯。



入网步骤：

- 1) 触摸开关上电；
- 2) 拆开面板，长按组网键 5 秒直至左上角入网指示灯（红灯）常亮，设备进入入网模式；
- 3) APP 端选择“FBee”、相对应的网关，点击右上角的勾完成。



- 4) 添加设备显示成功后，请到设备列表界面，刷新设备列表，会在设备列表中看到已入网的设备。

踢网步骤：

- 1) 触摸开关上电；
- 2) 拆开面板，长按组网键 5 秒，直至左上角入网指示灯（红灯）常亮，表示设备已踢网；

注意事项

- 设备需要最新软件，否则状态不准确。
- 安装者需懂得一定的电工电气布线图，且具有安全防护意识；
- 安装前，请确认实际电压是否符合设备的规范，将设备断电，确保人员和设备的安全；
- 在安装过程中，保护设备不受任何物理伤害，如果发生，请联系供货商维修；
- 让设备远离酸、碱等腐蚀性固体、液体、气体，以避免伤害；
- 在操作过程中避免过度运动，保护设备免受机械损伤；
- 安装本电子开关产品时，应同时在电子开关的火线（L 极）进线处安装上用于保护电子开关的熔断器或保护器件，如：
 - 一路电子开关安装符合相关标准要求的规格为 5A250V 的熔断器；
 - 二路电子开关应安装符合相关标准要求的规格为 8A250V 的熔断器；
 - 三路电子开关安装符合相关标准要求的规格为 12.5A250V 熔断器；
 - 四路安装符合相关标准要求的规格为 16A250V 熔断器。
- 由具有相关电工操作技能人员安装作业，严禁带电安装本产品！
- 所接负载不能超出本产品最高的额定负载。