

## 緊急按鈕



CT-SMZB2010-HM

### 產品說明

本產品為智能緊急按鈕，具有緊急報警功能，擁有小巧時尚的外觀，專為老人、病人、小孩而設計，輕輕一按，即可發送報警信息，及時獲得幫助，適合家庭住宅、公司、商場、醫院、銀行、保安崗亭等一切需要進行安全防範的場所。

此產品採用超低功耗ZigBee無線組網設計，兼容Hioth系統，不僅可通過APP來布防、撤防系統，還能結合其他設備使用聯動功能。

### 產品特點

- 電池供電，使用壽命長
- 小巧時尚，方便攜帶，操作簡單明瞭，
- 及時發報，可配合其他產品聯動

## 技術規格

1. 通信方式：ZigBee (IEEE 802.15.4)
2. 工作電壓：DC 3V (一顆 CR2032 鈕扣電池)
3. 待機電流：≤3uA
4. 無線組網距離：≤70 米 (空曠環境)
5. 工作環境：-10°C ~ +50°C
6. 環境濕度：最大 95%RH
7. 產品尺寸：57.5mm×34.5mm×13mm

## 使用說明

### 入網步驟

- 1) 如右圖，緊急按鈕頂端有一個 Reset 按鍵
- 2) 將緊急按鈕上電。
- 3) 長按設備 Reset 鍵 2 秒，綠燈快閃，則設備進入入網模式 (在未聯網狀態時)；

Reset 按鍵



注：在需要變更網路的情況下，需要先長按設備 reset 鍵 10 秒退網，綠燈常亮 2 秒，退網成功

- 4) APP 端選擇“FBee”、相對應的網關，點擊完成。



- 5) 當提示設備請求入網成功後，請到設備列表介面，刷新設備列表，將會在設備列表中看到已入網的設備。

### 設備 Reset

- 1) 長按設備 reset 鍵 10 秒退網，綠燈常亮 2 秒，退網成功。

注：設備 Reset 可以將設備所有的配置參數恢復到出廠預設設置(從網路中刪除設備)。

## 安裝說明

緊急按鈕與主機配套使用時，它們與主機之間是無線連接，可以安裝於主機接收範圍之內的地方；此外，如用戶做了短信告警或郵箱報警等配置，當觸發報警後，移動智能終端機將會收到報警資訊，使用者點擊此報警資訊即可查看相關詳細資訊，讓使用者及時知曉並決定是否採取相應措施。

為了保證不影響產品使用效果，此產品應放置於不封閉、通透性良好、沒有雨雪侵襲的地方。此外，緊急按鈕無需額外接線，直接將 1 顆 3V 2032 鈕扣電池正確安裝即可。

## 注意事項

- 本產品安裝位置要正確，儘量放置於不封閉、聲音容易傳播的環境中；
- 本產品為無線通訊，請勿將該設備放置在金屬盒內工作，以防信號被遮罩；
- 周圍環境溫度範圍為-10°C ~ +50°C；
- 避免在化學或可燃氣體，飽和煙霧，長時間高度潮濕或其他異常環境下使用；