

多功能插座开关

**CT-HAWF1008-BL**

多功能插座开关

产品说明

智能插座是一款适用于空调、热水器等各种大小功率家用电器及工业用途的无线远程控制电源通断的插座。作为安全用电保护之用，也可用来防止因电器绝缘损坏产生的接地故障，雷击或过载电流而引起的火灾危险。本产品具有漏电保护、过流保护、短路保护、过压保护、欠压保护、防雷保护等六大保护功能，彻底消灭电器火灾事故，延长电器使用寿命。

该产品灵敏度高，抗干扰能力强、耐高压冲击、性能稳定、寿命长，是家庭及工业场所使用的理想型安全节能电源插座。

产品特点

- 本地或远程无线控制
- 标准小五孔设计；
- 采用阻燃 PC，安全可靠

技术规格

- 通信方式：WiFi(802.11 b/g/n)
- 输入/输出电压：100-240V AC 50/60Hz
- 最大负载：10A/2200W
- 工作温度：-20 -60℃
- 无线功耗：≤0.5W
- 开关寿命：> 50000 次
- 安全防护：儿童保护门
- 插孔类型：标准小五孔
- 外观尺寸：75mm × 44mm × 58mm

使用说明

智能插座侧面有一个开/关按键，正面有一个小五孔电源插孔。



图 1

入网步骤：

- 1) 智能插座上电；
- 2) 长按智能插座侧面开/关按键 5 秒后松开，直至设备上指示灯快速闪烁，这表示设备处在入网模式；



- 1) APP 端选择 “Broadlink”，选择相对应 的网关，点击完成；



- 3) 观察指示灯闪烁情况，慢闪代表设备正在接入无线网络；当设备上的灯不闪烁时，代表设备已经连入了 WiFi 网络；
- 4) 请到设备列表界面，刷新设备列表，会在设备列表中看到已入网的设备。

安装说明

一般适用于空调、热水器等各种大小功率家用电器的电源的通/断。

另外，本产品即插即用，无需布线，只需要将需要控制的电器插头插入本产品，并接入电源插座即可完成安装。



注意事项

- 1、本产品为无线通讯，请勿将产品放置在金属盒内工作，以防信号被屏蔽；
- 2、避免在化学或可燃气体，饱和烟雾，长时间高度潮湿或其他异常环境下使用；
- 3、应安装在没有雨雪侵袭的地方，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。