

# LED 调光调色灯



CT-LCZB5009-RD

## 产品说明

LED 调光调色灯采用高端品牌 LED 芯片，高光效、高显指，可透过手机/平板 APP 控制，实现远程开关、调光调色，并可根据用户喜好，调出 1600 万种色彩，更能支持 2700K-6500K 色温范围调整灯光明暗色彩；与传统光源对比能省电 80%~85%，可广泛使用于家居、办公、商场、酒店、医院、会议室等室内场所。

## 产品特点

- 直接替换，安装简便
- 低功耗，使用寿命长
- 高亮度，色彩绚丽
- 高质量恒流电源，具备过热、过载、短路等多重保护

## 技术规格

1. 通讯方式：ZigBee（IEEE 802.15.4）
2. 工作电压：AC 100V-240V
3. 最大电流：0.1A
4. 光源类型：RGB+冷白
5. 色彩范围：1600 万种色彩
6. 产品尺寸：117.5mm× 63.5mm（直径）E27

## 使用说明

### 入网步骤：

- 1) 调色灯上电；
- 2) 连续开/关 5 次（或更多次），直至球泡灯闪烁一次；
- 3) APP 端选择“FBee”进入入网模式，点击“完成”；



- 4) 当提示添加设备成功后，请到设备列表界面，刷新设备列表，将会在设备列表中看到已入网的设备。

## 安装说明

如图所示，将球泡灯直接拧在螺口灯座上即可（AC 100V-240V）



## 注意事项

- 避免在化学或可燃气体，饱和烟雾，长时间高度潮湿或其他异常环境下使用；
- 应安装在没有雨雪侵袭的地方，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃；
- 如需加入新的网关，必须先成功踢网（连续开关5-8次，至球泡灯闪烁一次），才能加入新的网关。

Hioth智能家居